Оборудование фирмы Atlas Copco

Бензиновый генератор Atlas Copco QEP 3 50Hz с однофазным током и защитным реле утечки на "землю"

Портативный бензиновый генератор Atlas Copco QEP 3 с бензиновым двигателем Honda GX160 мощностью 3.2 кВт и альтернатором мощностью 2,6 кВА (2,9 кВт) для питания строительного и промышленного электроинструмента на строительных объектах, а так же для питания бытовых электроприборов. Портативный генератор найдет свое применение не только в строительной отрасли, он пригодится для питания торговых палаток, небольших выставочных стендов, для обеспечения электричеством выездных мероприятий, например, пикника или концерта.

Технические характеристики

Напряжение, В:	230
Максимальная мощность, Вт:	2600
Максимальная мощность, ВА:	2900
Резервная мощность, Вт:	2200
Резервная мощность, Ва:	2500
Разъемы питания:	
SCHUKO 230V 16A IP54:	2
Двигатель:	
Модель:	Honda GX160
Мощность, кВт:	3.2
Скорость вращения:	3000
Пуск:	Ручной
Объем бака, л:	11
Автономность/расход топлива:	
При нагрузке 75%:	12.50 ч (0.88 л/ч)
При нагрузке 100%:	9.40 ч (1.17 л/ч)

Уровень шума:	
Мощность звука, LwA (dB(A)):	96
Звуковое давление, LpA (dB(A) 7 м):	70
Габариты и вес:	
Габариты (ДхШхВ), мм:	623x409x500
Вес, кг:	41

Особенности бензинового генератора Atlas Copco QEP 3

Большой топливный бак. Топливный кран. Ручной пуск. Защита двигателя по низкому уровню масла. Защитная крышка. Низкий уровень шума (нормы CE). Розетки и тепловая защита.

Стандартная комплектация бензинового генератора Atlas Copco QEP 3

Ручной пуск. Большой топливный бак. Топливный кран. Защита двигателя по уровню масла. Розетки. Тепловая защита. Защитная верхняя крышка.

Дополнительные опции бензинового генератора Atlas Copco QEP 3

Комплект колес. Автоматический регулятор напряжения. Автоматический выключатель. Счетчик часов.

Срок поставки

Стоимость с НДС

Дополнительная информация